

Applicable MIL-STD-810C/D/E/F

Applicable MIL-STD	810C Méthode Procédure	810D Méthode Procédure	810E Méthode Procédure	810F Méthode Procédure
Basse Pression	500.1 1	500.2 1,2	500.3 1,2	500.4 1
Haute Température	501.1 1,2	501.2 1,2	501.3 1,2	501.4 1,2
Basse Température	502.1 1	502.2 1,2	502.3 1,2	502.4 1,2
Température Choc	503.1 1	503.2 1	503.3 1	503.4 1
Radiation Solaire	505.1 1	505.2 1	505.3 1	505.4 1,2
Pluie	506.1 2	506.2 2	506.3 1,2	506.4 1,2
Humidité	507.1 2	507.2 2,3	507.3 2,3	507.4 1
Brouillard Salé	509.1 1	509.2 1	509.3 1	509.4 1
Poussière	510.1 1	510.2 1	510.3 1	510.4 1
Vibration	514.2 8,10	514.3 1	514.4 1	514.5 1
Choc	516.2 1,2,5	516.3 1,4	516.4 1,4	516.5 1,4

Général

Bande de fréquence(MHz)	VHF: 136-174 UHF: 400-420 440-470 450-470
Nombre de canaux	16
Espacement des canaux(KHz)	25 /12.5
Tension d'opération(V)	7.5
Alimentation	1200mAh (Li-ion)
Autonomie (5-5-90 Duty Cycle)	
1200mAh Li-Ion batterie	Approx. 9 heures
1300mAh Ni-MH batterie	Approx. 9 heures
Erreur de fréquence(ppm)	± 2.5
Température d'opération(°C)	-20~+50
Impédance antenne(Ω)	50
Dimensions (H×L×E)(avec batterie,sans antenne)(mm)	117x54x31
Poids avec batterie(g)	275

Emetteur

Puissance de sortie	5W/2W(VHF) 5W/2W(UHF)
Modulation	F3E
Rayonnements et harmoniques	-36dBm<1GHz -30dBm>1GHz
Bruits FM	40/34dB
Distorsion harmonique	≤5 %

Toutes les spécifications sont examinées selon TIA/EIA-603. Toutes ces caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis ni obligation.

Récepteur

Sensibilité	0.25/0.28 μ V
Sélectivité du canal adjacent	70/60dB
Taux de rejet d'intermodulation	≥60dB
Rejet de réponse	≥70dB
S/N	45/40dB
Puissance de sortie audio	800mW
Distorsion audio	≤5%



<http://www.hyt.cn>

SHENZHEN HYT SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
HYT Est une marque commerciale de Shenzhen HYT Science & Technology Co., Ltd.
© 2007 HYT,Co.,Ltd. Tous droits réservés 2101806C

HYT retains right to change the product design and specification. Should any printing mistake occur, HYT doesn't bear relevant responsibility. Little difference between real product and product indicated by printing materials will occur by printing reason.

Votre distributeur local

Spécialiste des technologies de la Radiocommunication Professionnelle



TC-620

Emetteur-récepteur
professionnel



- Durable et fiable
- Indicateur LED de batterie
- Une qualité audio
- Une large portée de communication

Avantages

Durable et Fiable

Le boîtier de radio est fabriqué par le PC+ABS pour accroître la durabilité. Des protections variées comme le contour du bouton de volume et le point support à côté de l'antenne aident à minimiser les dommages en cas de chute ou de choc.

Indicateur LED de batterie

Généralement il n'y a pas de fonction d'indicateur de puissance de la batterie sur les postes sans afficheur. Le TC-620 vous permet d'appuyer simplement sur un bouton pour allumer l'indicateur de tri- couleurs LED qui indique la puissance de la batterie.

Une qualité audio

Un puissant haut-parleur avec un diamètre de 40mm assure une qualité audio claire même dans un environnement bruyant.

Une fort portée de communication

Un haut pouvoir d'émission offre une large portée de la communication. Bien que vous soyez dans l'ascenseur, dans la cave ou dans un bâtiment, le TC-620 vous permettra une communication ponctuelle et fiable.

Une technique de protection avancée du haut-parleur

La radio traditionnelle utilise un grillage commun pour la protection contre l'eau et la poussière. Pourtant, le grillage standard ne peut résister à l'impact des substances comme des clous en fer, des bâtons etc. Pour résoudre ce problème, un grillage de protection en acier a été ajouté sur le TC-620 pour protéger efficacement le grillage de protection ainsi que le haut-parleur.

TC-620

Intégrant une technologie de dernière génération, le TC-620 est une radio portative qui est personnalisée pour des utilisateurs gestionnaires de biens et de services industriels. De conception innovante et ergonomique, le TC-620 présente un bon rapport qualité– prix car il satisfait à la fois la demande de communication, une utilisation facile, des fonctionnalités variées et un design attrayant.

Caractéristiques Principales

Niveau de puissance réglable

L'utilisateur peut choisir la basse puissance en appuyant simplement sur un bouton quand il communique sur une couverture de fréquence limitée ou sélectionner la haute puissance quand la distance est plus grande. La haute puissance de transmission optimise la portée de la couverture et la basse puissance économise la batterie. Tout est sous le contrôle de l'utilisateur.

Espacement de canaux programmable

Les espacements de canaux permettent un changement facile de canal sans acheter de nouvelles radios.

Fonction moniteur

En activant le mode moniteur, vous pouvez désensibiliser le canal utilisé. Cette fonction est employée spécifiquement pour recevoir des signaux faibles.

Economie de batterie

La fonction veille est automatiquement activée quand aucun signal n'est reçu et qu'aucune manipulation n'est en cours pour prolonger le temps d'opération.

Alerte de batterie faible

L'alerte de batterie faible vous prévient lorsque la batterie doit être rechargée ou remplacée.

Verrouillage d'un canal occupé

Un canal qui est en train d'être utilisé n'est plus disponible pour d'autres utilisateurs.

Limitation de la durée de communication

Cette fonction rend le canal plus disponible en limitant la durée de communication.

Programmation par ordinateur

Vous pouvez programmer des fonctions de radio personnalisées pour chaque utilisateur.

Câble de clonage

Vous pouvez dupliquer facilement une programmation entre deux portatifs ou à partir d'un PC.

CTCSS/CDCSS

Le CTCSS permet de sécuriser sa propre fréquence. La création de plusieurs groupes d'utilisateurs est possible avec les différents CTCSS sur le même canal. Cette fonction sépare les groupes de conversation de sorte que les utilisateurs puissent simplement entendre les appels de leur propre groupe.

Niveau squelch (0-9)

Vous pouvez sélectionner du niveau 0 au niveau 9 selon les différents environnements pour minimiser les interférences venant de signaux faibles indésirables ou pour aider à entendre les signaux trop faibles.

Balayage des canaux

La fonction de balayage des canaux permet de scanner chaque canal dans la liste de balayage en appuyant simplement le bouton de balayage. Si une activité est détectée sur l'un des canaux, il s'arrêtera sur ce canal.

Emission à commande vocale (VOX)

Le poste peut être utilisé en mains libres en ajoutant des accessoires optionnels.




Applications

- La gestion des biens et des services, la logistique et l'entreposage.
- L'hôpital, le restaurant, le supermarché et le service industriel.

Avec une forme robuste et ergonomique, le portatif radio est confortable à manier et à porter. Il offre une communication ponctuelle et améliore considérablement l'efficacité du travail.

Accessoires

Accessoires standards	Chargeur rapide CH10A03 Batterie Li-Ion(1200mAh) BL1204	Adaptateur PS0135 Clip ceinture BC12	Courroie RO03 Antenne VHF/UHF
-----------------------	--	---	----------------------------------

Accessoires optionnels			
			
Batterie Ni-MH (1300mAh) BH1303	Chargeur multiple (Batterie Li-Ion/Ni-MH) MCA02	Six-unit adaptateur(Japan) PS7001	Oreillette avec micro VOX ECM11
			
Micro/Haut-parleur SM08M3	Casque antibruit professionnel avec microphone & VOX ECM13	Casque antibruit professionnel avec microphone & VOX ECM14	Oreillette avec micro VOX ECM12
			
Housse LCBN56	Kit piéton & VOX ESM11	Micro-oreillette & VOX EAM12	Oreillette avec microphone & VOX EHM15
			
Oreillette avec microphone & VOX EHM16			